

単相パワーコンディショナ用表示機器

ZREM-35ENM 専用カラー液晶リモコン

発電・消費・売電/買電電力量・自給率などの電力状況をリアルタイムに表示。
多彩な機能で省エネに貢献。

- 1 発電電力**
現在発電している電力を表示。
- 2 消費電力**
現在ご家庭で消費している電力を表示。
- 3 抑制状態表示**
パワーコンディショナの出力抑制状態を「温度抑制」「電圧抑制」「温度・電圧抑制」の3パターンでメッセージ表示。
- 4 運転状態**
パワーコンディショナの運転状態を表示。
- 5 売電力 / 買電力**
電力会社に売っている余剰電力、または電力会社から買っている不足電力を表示。
(※余剰売電選択時のみ)



■基本仕様
寸法 / H120×W130×D22.8mm(ブラケット除く) 定格消費電力 / 3.1W
質量 / セット単体:217.5g ブラケット:42g 最大消費電力 / 4W以下
LCD / 3.5インチカラー液晶 設置 / 屋内
設置方法 / 壁掛け

■省エネアシスト機能



2011年 1月 10日 12:00 連続運転中

省エネアシスト 2010年 12月


時間	発電量 (kWh)	消費量 (kWh)	自給率 (%)
12時	3.4	2.2	155
13時	4.6	1.3	354
14時	5.2	1.0	520
15時	5.0	0.8	625
日間	29.1	14.2	205

■電気代換算機能

2011年 1月 10日 12:00 連続運転中

電気代換算 2010年

月	消費量 (円)	売電量 (円)	買電量 (円)
9月	8500	6300	11000
10月	7900	7500	11500
11月	9400	7200	12000
12月	10600	6900	9000
年間	108000	81600	126000



- 対応モデル
- | | |
|--------------|--------------|
| EPC-A-S30P-H | EPC-A-S49MP |
| EPC-A-S55MP | EPC-A-S55MP4 |
| EPC-B-S80P | EPC-B-S80P-J |
| EPC-B-S99P | EPC-B-S99P-J |

- 6 自給率**
現在の発電による電力の自給率を表示。
(発電電力 ÷ 消費電力 × 100)
(※余剰売電選択時のみ)
 - 7 操作ボタン**
ボタン名表示エリアに表示されている機能を実行。
 - 8 連系/自立ボタン**
パワーコンディショナの運転モード(連系運転/自立運転)を切り替え。
 - 9 運転/停止ボタン**
パワーコンディショナの運転状態(運転/停止)を切り替え。
- 運転状態表示ランプ**
ボタンが点灯(点滅)して、パワーコンディショナの運転状態を表示。
- 売買電状態表示ランプ**
ボタンが点灯(点滅)して、パワーコンディショナの売買電状態を表示。
(※余剰売電選択時のみ)

※リモコンの電力はパワーコンディショナから供給されます。リモコンは1システムに1つ必要です。

余剰売電や全量売電といった、お客様のニーズにあわせて画面表示をお選びいただけます。
(初回起動時のみ選択可能。)

▶余剰売電契約用



買電/余剰の売電電力(センサユニット計測値[※])を発電量、消費量とともに表示します。

※オプションのセンサユニットが必要となります。

▶全量売電契約用



パワーコンディショナ発電量は全て売電するものとして表示します。

ZREM-35ENH

余剰売電システム用リモコン

余剰売電システムにご使用ください。

- 対応モデル
- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| EPC-A-S30P | EPC-A-S30P-H | EPC-B-S80P |
| EPC-B-S80P-J | EPC-B-S99P | EPC-B-S99P-J |

■基本仕様

寸法 / H120×W130×D22.8mm(ブラケット除く) 定格消費電力 / 3.1W
質量 / セット単体:217.5g ブラケット:42g 最大消費電力 / 4W以下
LCD / 3.5インチカラー液晶 設置 / 屋内
設置方法 / 壁掛け

※リモコンの電力はパワーコンディショナから供給されます。リモコンは1システムに1つ必要です。

ZREM-35ENV

全量売電システム用リモコン

全量売電システムにご使用ください。

- 対応モデル
- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| EPC-A-S30P-H | EPC-B-S80P | EPC-B-S80P-J |
| EPC-B-S99P | EPC-B-S99P-J | |

Enetelus リモコン - 単相パワーコンディショナ 対応早見表

最大接続可能台数と組み合わせについては下表でご確認ください。

記号の意味	リモコン型名		
	ZREM-35ENH	ZREM-35ENV	ZREM-35ENM
◎: 対応可能(リモコンは必須) ○: 対応可能(リモコンは任意) ×: 使用できません			
	余剰売電 設定のみ	全量売電 設定のみ	余剰売電・全量売電 設定切替 ※
	パワーコンディショナ 最大2台接続可能	パワーコンディショナ 最大5台接続可能	パワーコンディショナ 最大5台接続可能
パワーコンディショナ 型名			
EPC-A-S30P 単相3.0kW 2ストリング		×	×
EPC-A-S30P-H 単相 3.0kW 2ストリング		○	○
EPC-B-S80P 単相 8.0kW 4ストリング		○	○
EPC-B-S99P 単相 9.9kW 5ストリング		○	○
EPC-B-S80P-J 単相 8.0kW 4ストリング		○	○
EPC-B-S99P-J 単相 9.9kW 5ストリング		○	○
EPC-A-S49MP 単相 4.9kW 3ストリング		×	○
EPC-A-S55MP 単相 5.5kW 3ストリング		×	○
EPC-A-S55MP4 単相 5.5kW 4ストリング		×	○

※ZREM-35ENMは初回設定時のみ、余剰売電・全量売電画面のどちらかをご選択いただけます。